

KET-DMX-610



Interfaccia 6 ingressi digitali ModBUS con ripetitore



- 6 ingressi digitali con ripetitore
- Funzione di allarme, contatore d'impulsi o come conta ore
- Protocollo ModBUS RTU
- Flessibilità di alimentazione

Il **KET-DMX-610** è dotato di **6 ingressi digitali** con ripetizione di segnale liberamente configurabili. Ogni canale può essere impostato come ingresso di allarme, contatore d'impulsi o come conta ore. È dotato di un'interfaccia RS485 con protocollo **ModBUS RTU** compatibile con il bridge/Master ModBUS KET-RMB-211 e i Gateway X-Monitor.

Massima flessibilità di alimentazione, diretta dalla rete o a bassa tensione, sia in continua che in alternata. Formato adatto al montaggio in quadro elettrico su barra a norme DIN.

La **memoria F-RAM** interna per il salvataggio in continuo dei contatori permette di conservare i dati anche in caso di mancanza improvvisa di alimentazione.

APPLICAZIONI

| |
|----------------------------|
| Monitoraggio dei consumi |
| Building management system |
| Contabilizzazione |



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|---------------------|--|
| SPECIFICHE GENERALI | Grado di Protezione: Frontalino: IP40; Morsetti: IP20 Temperatura Operativa: -20 ÷ +60 °C |
| CONTENITORE | Dimensioni: 88 x 110 x 60 mm (L x A x P) Fissaggio: A barra DIN o a parete Moduli DIN richiesti: 5 moduli DIN Tipo Quadro Elettrico: Industriale o centralino Materiale: Blend PC/ABS autoestinguento UL94-VO |
| ALIMENTAZIONE | Tensione di Alimentazione: 12 ÷ 24 VDC, 12 ÷ 20 VAC; 230 VAC con alimentatore integrato Consumo: < 1.5 W @ 12 ÷ 20 VAC / < 1.5 W @ 12 ÷ 24 VDC / < 1.5 W @ 230 VAC Tipologia Connettori: Morsetti a vite |
| FUNZIONE DATALOGGER | Tipo di Memoria: Flash: 256KB; E ² PROM: 4KB; RAM: 16KB Capacità Registrazione Dati: F-RAM interna per garantire il salvataggio dei dati anche in mancanza di alimentazione |
| INTERFACCIA RS485 | Protocolli Supportati: ModBUS RTU Tipologia Connettori: Morsetti a vite |
| INGRESSI DIGITALI | Canali: 6 ingressi digitali + 1 comune, collegamento tramite morsettiera Ingressi Digitali: Per contatto pulito con funzioni di allarme conta impulsi e conta ore |
| USCITE DIGITALI | Canali: 6 uscite digitali per contatto pulito che ripetono gli ingressi |



No Information