

KET-PSC-400



Comando 4 pulsanti wireless

- 4 pulsanti con comandi semplici o complessi
- Comando avviso a LED
- Portata radio estesa
- Adatto ad ambienti industriali

KET-PSC-400 ha quattro pulsanti utilizzabili come elemento di comando in **ambienti industriali**. Utilizzato con i controllori della serie X-Monitor, può eseguire comandi semplici o complessi (pressione temporizzata, doppio click, ecc.) per l'attivazione di diverse funzionalità. I LED di segnalazione incorporati possono essere comandati da remoto e indicano la riuscita dell'operazione. Le batterie di tipo C assicurano una **elevata autonomia** mentre il grado di protezione elevato lo rendono adatto anche agli ambienti più difficili. Il comando KET-PSC-400 utilizza la rete X-Monitor già presente. Viene fornito con membrane di diverso tipo per adattarsi alle più svariate esigenze.



APPLICAZIONI

Building management system
Termoregolazione ambientale



MAGGIORI CONTENUTI ONLINE

CARATTERISTICHE TECNICHE

SPECIFICHE GENERALI	Grado di Protezione: IP65 Temperatura Operativa: -10 ÷ +70 °C Temperatura di Immagazzinamento : -20 ÷ +85 °C Umidità Relativa: MAX 80% senza condensa
CONTENITORE	Dimensioni: 80 x 81 x 56 mm (L x A x P) Fissaggio: A parete Materiale: PC/ABS, Autoestinguente: UL 94 V-O
ALIMENTAZIONE A BATTERIA	Tensione di Alimentazione: 2 x 1.5 V Tipo di Batteria: 2 tipo C, mezza torcia Durata Indicativa delle Batterie: > 3 anni
SEZIONE RADIO	Protocolli Supportati: X-Monitor Protocol (X-MP) / IEEE 802.15.4 / ZigBee™ Pro 2.0 Frequenza di Trasmissione: Banda ISM 2.4 GHz Potenza di Uscita: +3 ÷ +20 dBm Sensibilità: -101 dBm Tipo di Antenna: 1 interna Distanza massima (Aria Libera): Oltre 600 m
FUNZIONALITA'	Indicatore Segnale Radio: Integrato (LinkQuality) Regolazione Potenza di Uscita: Da remoto Aggiornamento Firmware: Via radio
FUNZIONI INTEGRATE	Servizi: Gestione funzioni tramite comandi wireless. Mantenimento dello stato di associazione alla rete dopo una mancanza di alimentazione.



No Information